



€75.-

Chess Multischalter 5/4 NT

4 Sat-Eingänge + 1 terrestrischer Eingang, für 4 Teilnehmer, mit angeflanschem Netzteil.

Anzahl der Eingänge SAT: 4 (aktiv)

Anzahl der Eingänge terrestrisch: 1 (passiv)

Anzahl der Receiver-Ausgänge: 4 (F)

Anzahl Ausgänge Kaskade: n.a.

Frequenzbereich (MHz) SAT: 950-2300 MHz

Frequenzbereich (MHz) terr.: 47-862 MHz

Dämpfung Receiverausgang (SAT) +/- 2 dB: - 3 dB

Dämpfung Receiverausgang (terr.) +/- 2 dB: 47 MHz: - 20 dB / 862 MHz: - 13 dB

Max. Eingangsspegel SAT (dB μ V): 100 dB μ V

Max. Ausgangsspegel SAT IMA3 (EN 50083-3): 97 dB μ V

Rückfluß-Dämpfung Eingänge: SAT + terrestrisch: > 8 dB (typ. 10 dB)

Rückfluß-Dämpfung Ausgänge: > 8 dB (typ. 10 dB)

Entkopplung (Isolation) SAT-Eingänge: > 30 dB

Entkopplung (Isolation) SAT/terrestrisch: > 35 dB

Schirmungsmaß:

47-300 MHz 85 dB / 300-470 MHz 80 dB

470-1000 MHz 75 dB / >1000 MHz 55 dB

Max. Stromverbrauch vom Receiver (mA): 60 mA

Max. Eigenstromverbrauch intern (mA): 60 mA

Max. Fernspeisespannung (mA): 1200 mA + DC-Out

Schaltspannung Selektion LNB/Polarität: 14,5 - 15,5 V

Selektion Highband (KHz) + Satellit: 22 KHz +/- 4 KHz

Stromversorgung LNB(s) durch Receiver: nein

Integriertes Netzteil: 18 V / 1200 mA

Temp. Bereich / Nutzung: - 20...+ 60 ° C / trockene Innenräume

Abmessungen: 200 x 105 x 51 mm

Irrtümer und
technische
Änderungen
vorbehalten